

Instrukcja obsługi bezprzewodowego zestawu słuchawkowego >>BTH-6<<

Zestaw słuchawkowy >>BTH-6<< jest bezprzewodowym zestawem słuchawkowym do telefonów komórkowych, opartym o technologię Bluetooth. Technologia ta jest standardem przesyłania danych na małe odległości. Wraz z zestawem słuchawkowym BTH-6 można używać wszystkich telefonów komórkowych, które posiadają możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, do 10 m. Zestaw słuchawkowy BTH-6 jest zgodny z protokołem Bluetooth 1.1. Zestaw słuchawkowy współpracuje ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth: Headset-Profile i Headset-Profile Free.

Zawartość opakowania:

1. Zestaw słuchawkowy
2. Ładowarka
3. Instrukcja obsługi

Opis zestawu słuchawkowego (patrz instrukcja oryginalna):

Przód

1. Gniazdo ładowarki
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Głośność +
4. Głośność –
5. Mikrofon

Tył

1. Głośnik
2. Pałak
3. Przycisk Reset

Sposób noszenia zestawu słuchawkowego – patrz instrukcja oryginalna (str. 3)

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem akumulator umieszczony w zestawie słuchawkowym należy naładować. Po podłączeniu ładowarki do zestawu słuchawkowego, niebieska kontrolka LED będzie świecić światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka zgaśnie.

Włączenie zestawu słuchawkowego:

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać klawisz Power/Talk-Button przez około 5 sek. Włączając urządzenie po raz pierwszy niebieska kontrolka LED będzie mrugać, co pół sekundy.

Nawiązywania połączenia z telefonem komórkowym:

Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, należy między nimi utworzyć połączenie, uaktywniając funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym. Ustalenie połączenia z telefonem odbywa się tylko raz.

Upewnić się, że akumulator zestawu słuchawkowego jest naładowany, oraz że ładowarka została odłączona od urządzenia.

Następnie uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, postępując według instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Włączając zestaw słuchawkowy pierwszy raz, znajduje się on już w trybie nawiązywania połączenia z telefonem komórkowym. Gotowość ta sygnalizowana jest przez mrugającą, co pół sek. niebieską kontrolkę LED.

- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi telefonu.
- Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth znajdujące się w jego zasięgu.
- Jeżeli telefon odnajdzie zestaw słuchawkowy na wyświetlaczu telefonu komórkowego pojawi się symbol BHE10 HASSNET.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu komórkowego.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o hasło lub PIN należy wpisać „0000”.
- Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, telefon uzyska połączenie z zestawem słuchawkowym. Niebieska kontrolka LED będzie teraz mrugać dwukrotnie w ciągu 5 sek. Zestaw słuchawkowy będzie gotowy do pracy.

W przypadku, gdy zestaw nie jest używany pierwszy raz, lecz jedynie dokonaliście Państwo zmiany modelu telefonu, należy postąpić następująco:

- Włączyć zestaw słuchawkowy, przytrzymując przycisk Power/Talk-Button.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji telefonu komórkowego.
- Na zestawie słuchawkowym należy przycisnąć jednocześnie klawisz Volume + lub Volume wraz z klawiszem Power/Talk-Button przez około 5 sek. Niebieska kontrolka LED będzie teraz mrugać, co pół sekundy, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do utworzenia połączenia.
- Telefon wyszuka teraz urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu.
- Gdy telefon odnajdzie właściwy zestaw słuchawkowy na wyświetlaczu pojawi się symbol: BHE10 HASSNET.
- Dalej, należy postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o hasło lub PIN należy wpisać „0000”.
- Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, telefon uzyska połączenie z zestawem słuchawkowym. Niebieska kontrolka LED będzie teraz mrugać dwukrotnie w ciągu 5 sek. Zestaw słuchawkowy będzie gotowy do pracy.

Wyłączenie zestawu słuchawkowego:

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy należy przytrzymać przez około 5 sek. klawisz Power/Talk-Button. Niebieska kontrolka LED przestanie świecić.

Funkcje zestawu słuchawkowego:

Obieranie połączeń:

Przychodzące połączenie jest sygnalizowane dźwiękowo. Aby odebrać połączenie należy przycisnąć klawisz Power/Talk-Button.

Odrzucanie połączenia:

Aby odrzucić połączenie należy przycisnąć klawisz Volume + lub Volume – na zestawie słuchawkowym.

Zakończenie rozmowy:

Aby zakończyć rozmowę przycisnąć klawisz Power/Talk-Button.

Wybieranie numerów:

Upewnić się, czy telefon połączony jest z zestawem słuchawkowym. Wybieranie numeru i rozmowa odbywa się tak samo, gdy nie używamy zestawu słuchawkowego, z tą jednak różnicą, że telefonu nie przykładamy do ucha.

Wybieranie głosowe:

Aby głosowo wybrać numer, z którym chcemy się połączyć, funkcja ta musi być udostępniona w profilach telefonu oraz musi być ona dostępna przez Bluetooth (tylko profil Handsfree). Potrzebne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Wybieranie głosowe przez zestaw słuchawkowy odbywa się w ten sam sposób, jak bez niego, z tą jednak różnicą, że połączenie aktywowane jest przyciskiem na zestawie słuchawkowym.

- Przycisnąć i przytrzymać przez około 2 sek. przycisk Volume + lub Volume -.
- Krótki sygnał dźwiękowy zasygnalizuje gotowość wybierania głosowego.
- Teraz można wymówić np.: nazwisko lub inne hasło rozpoznawcze osoby, z którą ma zostać nawiązane połączenie.
- Numer będzie wybierany.

Powtórzenie wybierania numerów wybranych ostatnio (nie wszystkie telefony posiadają taką możliwość):

Aby powtórzyć wybieranie numeru ostatnio wybranego, należy przycisnąć klawisz Power/Talk-Button. Wybieranie ostatniego numeru zasygnalizowane zostanie dźwiękowo.

Przekierowanie połączenia:

W trakcie rozmowy telefonicznej połączenie można przekierować z zestawu słuchawkowego na telefon i odwrotnie.

Przekierowanie	Hands-Profile	Handsfree-Profile
Na zestaw słuchawkowy	Krótkie przyciśnięcie klawisza Power/Talk-Button	Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza Power/Talk-Button przez przynajmniej 2 sek.
Na telefon	Zależnie od telefonu (patrz instrukcja obsługi)	

Regulacja głośności:

Podczas rozmowy przyciskami Volume + lub Volume - można regulować głośność. Osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej głośności zasygnalizowane zostanie dźwiękowo.

Wyłączenie mikrofonu:

Podczas rozmowy istnieje również możliwość wyłączenia mikrofonu. Aby wyłączyć mikrofon należy równocześnie przycisnąć klawisz Volume + i Volume -. Wyłączenie mikrofonu sygnalizowane będzie dźwiękowo. Aby włączyć ponownie mikrofon należy przycisnąć równocześnie klawisze Volume + i Volume -.

Zużycie baterii:

Jeżeli bateria będzie już na wyczerpaniu zestaw słuchawkowy zasygnalizuje to dźwiękowo. Sygnał (trzykrotny dźwięk) będzie powtarzał się, co 30 sek. Należy naładować zestaw słuchawkowy.

Reset:

Jeżeli z jakiegoś powodu zestaw słuchawkowy nie będzie funkcjonował poprawnie, istnieje możliwość skasowania wszystkich dotychczasowych ustawień zestawu słuchawkowego, tzw. Reset. Uwaga! Po wykonaniu resetu, wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną skasowane! Aby wykonać Reset urządzenia należy włączyć zestaw słuchawkowy, a następnie przycisnąć jednocześnie klawisze Volume +, Volume - oraz Power/Talk-Button i przytrzymać przez około 5 sek. Kontrolka LED będzie świecić przez około 1 sek., a następnie będzie mrugać, co pół sek. Zestaw słuchawkowy został zresetowany. Należy na nowo utworzyć połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.

Reset „twardy”:

Jeżeli z jakiegoś powodu zestaw słuchawkowy nie będzie funkcjonował poprawnie, istnieje możliwość skasowania wszystkich dotychczasowych ustawień zestawu słuchawkowego, tzw. Reset – „twardy”. Uwaga! Po wykonaniu resetu, wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną skasowane! Aby wykonać Reset urządzenia należy zaostrzonym narzędziem przycisnąć klawisz Reset, znajdujący się z tyłu urządzenia. Zestaw słuchawkowy został zresetowany. Należy na nowo utworzyć połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.

Informacje ogólne/ atest zgodności:

Urządzenie posiada certyfikat CE. Producent zapewnia, że urządzenie spełnia podstawowe zarządzenia zawarte w wytycznych 1999/5/EG. Atest zgodności znajduje się na stronie internetowej www.hama.de.